

# STA02B-C

## TELECAMERA B/N-COLORE MIMETIZZATA

### INTRODUZIONE

Tecnova Systems S.r.l. Vi ringrazia per aver scelto i suoi prodotti ed in particolare la STA02B-C capace di garantirVi tutta la sicurezza ed affidabilità dei sistemi di videocontrollo attualmente sul mercato; facile da installare la STA02B-C è adatta a tutti i luoghi in cui si necessita di una video sorveglianza.

STA02B è una telecamera in bianco e nero (STA02C colore) studiata per uso interno dedicata per installazioni a soffitto.

La telecamera è entrocontenuta in un finto sensore fumo, tipiche applicazioni si possono trovare in ascensori, sale d'attesa, corridoi, portoni, pianerottoli, ecc...

### CARATTERISTICHE

- Telecamera in STA02B bianco e nero / STA02C colore.
- Sensore d'immagine CCD.
- Linee TV: b/n 380, colore 330.
- Otturatore elettronico che permette l'utilizzo in ambienti sottoposti a un largo spettro di luce.
- Alimentazione 12 Vcc.



### AVVERTENZE

*Prima di rendere operativo il sistema consigliamo di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo per qualsiasi eventualità futura.*

1. Leggere le sotto elencate avvertenze prima di installare e/o utilizzare il sistema.
2. Scegliere una collocazione in modo che le telecamere siano protette dalla luce diretta, dall'umidità e da vibrazioni.
3. Controllare l'operatività del sistema prima di effettuare l'installazione.
4. Utilizzare estrema cautela nel maneggiare le telecamere ( in modo da non causare graffi sulle lenti ).
5. Utilizzare cavi e accessori compatibili con il prodotto.

### NOTE IMPORTANTI

Il sistema di videocontrollo è uno strumento ad alta tecnologia che richiede una cura e manutenzione adeguata. Seguendo le istruzioni sotto elencate sarete in grado di mantenere l'apparecchiatura perfettamente operante.

1. Evitare l'installazione in ambienti umidi.
2. Mantenere l'apparecchiatura in ambienti a temperatura costante. Temperature particolarmente elevate o basse, così come gli sbalzi, possono danneggiare ed incidere sulla vita delle parti elettroniche.
3. Maneggiare con attenzione la telecamera.
4. Pulire l'apparecchiatura saltuariamente con un panno asciutto e morbido senza utilizzare alcun prodotto chimico.
5. Tenere lontano l'apparecchiatura dalla polvere.
6. Non tagliare i cavi di connessione tra la telecamera e gli accessori.

### PROCEDURA D'INSTALLAZIONE

Dal corpo telecamera fuoriescono n° 4 conduttori:

ROSSO = Ingresso alimentazione stabilizzata +12Vcc

NERO = Ingresso alimentazione GND e massa di riferimento per il segnale video e audio

BIANCO = Uscita audio

GIALLO = Segnale video

1. Assicurarsi che l'alimentazione dell'apparecchiatura sia scollegata durante l'installazione.
2. Verificare il corretto funzionamento del sistema prima di passare all'installazione definitiva.
3. Collegare il cavo del segnale video in uscita dalla telecamera al monitor.
4. Collegare l'alimentazione +12 Vcc alla telecamera.
5. Accendere il monitor.
6. Verificare l'esistenza dell'immagine nel monitor.
7. Spegnerne nuovamente telecamera e monitor per passare all'installazione definitiva.
8. Installare la telecamera a soffitto.
9. Collegare l'alimentazione e il segnale video.

## GARANZIA E INFORMAZIONI DI SERVIZIO

- Il prodotto è garantito da difetti di produzione o di fabbricazione dei materiali, per un periodo di un anno dalla data di acquisto.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato progettato.
- La garanzia non copre i danni causati da utilizzo improprio, danni accidentali non voluti e danni causati da extratensioni o fulmini.
- Il prodotto deve essere installato in accordo con le modalità riportate nel presente manuale d'uso e installazione.
- Il prodotto deve essere collegato solo con dispositivi compatibili.
- Il prodotto non deve essere manomesso o riparato da personale non autorizzato.
- Nessuna eventuale etichetta apposta sull'apparato deve essere manomessa o rimossa.

## IN CASO DI GUASTO

- Assicurarsi che l'installazione sia stata eseguita in accordo al manuale d'uso e installazione.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia realmente guasto prima di rinviarlo all'assistenza tecnica autorizzata, in caso contrario l'apparecchio non sarà ritenuto in garanzia.
- In caso di guasto consultare l'assistenza tecnica autorizzata.
- Nel caso di invio del prodotto all'assistenza tecnica autorizzata allegare una nota illustrando la natura del difetto e tutto ciò che dimostri la validità della garanzia.
- Nel caso di invio del prodotto all'assistenza tecnica autorizzata utilizzare l'imballo originale del prodotto o altro imballo idoneo onde evitare rischio di danni causati dal trasporto.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	<b>STA02B</b>	<b>STA02C</b>
Obiettivo	tipo fisso 3.6 mm pinhole	tipo fisso 3.6 mm pinhole
Sensore d'immagine	1/3" CCD in bianco e nero	1/4" CCD a colori
Linee TV	380	330
Illuminazione minima	0,5 Lux	2 Lux
Otturatore elettronico	1/60 1/100000 sec.	1/60 1/100000 sec.
Uscita Video	1 Vpp, 75 Ohm	1 Vpp, 75 Ohm
Bilanciamento del bianco	no	automatico
Sincronismo	interno	interno
Temperature di esercizio	-10° ~ +50° C	-10° ~ +50° C
Rivestimento	Plastico	Plastico
Alimentazione	12 Vcc	12 Vcc
Assorbimento	120 mA Max	150 mA Max
Dimensioni	110 x 70 x 41,5 mm	110 x 70 x 41,5 mm
Peso	100 gr lordi	100 gr lordi

TECHNOLOGY

## TAGLIANDO DI GARANZIA

Tecnova Systems garantisce questo prodotto da difetti di produzione e/o lavorazione per un periodo di anni uno dalla data d'acquisto. Questa garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione, a secondo l'opzione del fabbricante, di prodotti trovati difettosi nel periodo sopra citato. Questa garanzia è valida solo se convalidata dal venditore in tutte le sue parti. La responsabilità del fabbricante, distributore, rivenditore, e agente è limitata al prezzo di acquisto all'origine e nessun intervento in garanzia verrà eseguito in relazione ad un uso non corretto e/o installazione in violazione alle istruzioni sopra riportate.

<b>APPARECCHIO :</b>			
<b>MATRICOLA :</b>			
<b>NOME :</b>			
<b>COGNOME :</b>			
<b>CF / PI :</b>			
<b>VIA :</b>		<b>N°</b>	
<b>CAP :</b>			
<b>LOCALITA' :</b>			
<b>CITTA' :</b>			

**DATA DI VENDITA**

\_\_\_/\_\_\_/200\_\_

**IL RIVENDITORE**

Timbro e firma

--

Se in fase di installazione si presentasse qualche problema contattate il  
0187-606223 reparto tecnico Tecnova Systems s.r.l.

TECHNOLOGY